



Beschreibung

1Control SOLO KIT ist ein elektrisches Gerät, mit dem 1Control SOLO mit Automatisierungen verwendet werden kann, die eine nicht kompatible Fernbedienung haben (zB mit Quarz-Fernbedienungen). 1Control SOLO KIT besteht aus einem Empfänger, der an das Tor oder die Garage angeschlossen wird, und die entsprechende Fernbedienung.

Anschluss an das Steuergerät

Die Verbindungsschemata für die Steuergeräte erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes an der Seite oder durch Kontaktaufnahme mit dem technischen Support über die Website oder App.



Empfänger

Abmessungen: 4,5 x 4 x 2 cm
Frequenz: 433MHz
Anzahl der Kanäle: 1
Speicherbare Fernbedienungen: 400
Relais: 3A/250VAC - 30VDC
Stromversorgung: 12-24V AC/DC

Fernbedienung

Frequenz: 433MHz
Anzahl der Kanäle: 4
Codierungsart: Fester Code
Art des Lernens: Fixed Code Cloner

Radiofrequenzen

Fernbedienung: Frequenz 433,92 MHz +/- 75 kHz, Max. Leistung 0 dBm
Empfänger: Frequenz 433,92 MHz +/- 75 kHz

Verwendung mit SOLO

Folgen Sie der Anleitung zur Anwendung und kopieren Sie diese mit der im Paket enthaltenen Fernbedienung auf den SOLO-Toröffner.

Konformität

Die vollständige Konformitätserklärung ist unter diesem Link verfügbar: www.1control.eu/conformity

